

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Installation og aktivering

Forrige version Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Security. Kontroller indstillingerne for F-Secure Mobile Security, når den nye version er installeret.

Installation **Sådan installeres programmet:**

- Overfør installationsfilen til din computer, og flyt den over på enheden,
- Overfør installationsfilen til din computer, og installer produktet via Nokia PC Suite, eller
- Overfør installationen direkte til enheden. Installationen starter automatisk.

Når installationen er fuldført, skal du genstarte enheden, hvis installationsprogrammet beder dig om at gøre det. Når installationen er klar, skal du aktivere produktet. Produktet beskytter kun enheden, hvis du har aktiveret det.

Aktivering **Sådan startes aktiveringen:**

1. Åbn programmet. Velkomstkærbilledet vises.
2. Tryk på **Fortsæt**.
3. Vælg aktiveringstypen:
 - Hvis du vil starte evalueringsperioden, skal du vælge **Gratis evaluering** som aktiveringstype, hvis denne er tilgængelig, og trykke på **Fortsæt**, eller
 - Hvis du vil have den komplette licensversion, skal du vælge **Abonnementsnummer** som aktiveringstype og trykke på **Fortsæt**. Indtast abonnementsnummeret, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Ja**, og vælg det internetadgangspunkt, der skal oprette forbindelse til opdateringstjenesten og starte hentningen af opdateringerne.
Programmet opretter forbindelse til opdateringstjenesten og sender dit abonnementsnummer. Programmet overfører den seneste database med virusdefinitioner under den første opdatering.
5. Når overførslen er fuldført, får du en meddelelse om, at registreringen blev gennemført, og at programmet er aktiveret. Tryk på **OK** for at afslutte aktiveringen.
6. Når du har fuldført aktiveringen, skal du scanne enheden for virus for at være sikker på, at den er virusfri. Se afsnittet **Scanning efter virus** nedenfor.



Du bør scanne enheden, hver gang programmet beder dig om det.

2. Scanning efter virus

F-Secure Mobile Security arbejder i baggrunden og scanner filer automatisk.

1. Hvis der bliver fundet en virus under scanningen, som foregår i realtid, vises der en meddelelse. Tryk på **Ja** for at få vist de inficerede fil(er), eller tryk på **Nej** for at lukke dialogboksen.
2. Visningen Inficeringer indeholder en oversigt over inficerede filer på enheden og filens tilstand (enten i karantæne eller frigivet).

Sådan vises flere detaljer om en inficeret fil:

1. Rul ned til den inficerede fil, og tryk på valgtasten.
2. Vælg **Vis**.
3. Visningen Detaljer om inficering viser den inficerede fils sti og filnavn samt navnet på den virus, der har inficeret filen.

Behandling af inficerede filer

Sådan behandles inficerede filer:

1. Rul til den inficerede fil, som skal behandles, i visningen Inficeringer.
2. Tryk på valgtasten.
3. Vælg en af følgende handlinger:
 - **Slet** – slet den inficerede fil. Denne indstilling anbefales. Filen fjernes helt fra enheden.
 - **Karantæne** sætter den inficerede fil i karantæne, hvis den ikke allerede er det. En fil i karantæne er låst og kan ikke beskadige enheden, så længe F-Secure Mobile Security kører.
 - **Frigiv** – frigiv filen, som er sat i karantæne. Hvis du frigiver en fil, er den ikke længere låst. Adgang til den sker på egen risiko.

3. Forebyggelse af uautoriseret netværkstrafik

F-Secure Mobile Securitys firewall arbejder diskret i baggrunden. Den overvåger indgående og udgående internet- og netværkstrafik og beskytter dig mod forsøg på indtrængen. Ved hjælp af de foruddefinerede firewallniveauer kan du omgående ændre beskyttelsesniveauet efter behov.


Vælg sikkerhedsniveau

Sådan vælges sikkerhedsniveauet:

1. Rul ned til **Indstillinger**, og tryk på valgtasten.
2. Vælg **Firewall** fra listen med indstillingsvalg.
3. Sådan vælges det ønskede firewallniveau:
 - **Afvis alle** – stopper al netværkstrafik.
 - **Høj** – tillader de mest brugte programmer og blokerer al indgående trafik.
 - **Normal** – tillader alle udgående forbindelser og blokerer al indgående trafik.
 - **Tillad alt** – tillader al netværkstrafik.
 - **Brugerdefineret** – tillader netværkstrafik på baggrund af de regler, du selv har defineret. Hvis du vil redigere de brugerdefinerede regler, skal du vælge **Indstillinger > Rediger brugerdefinerede regler**, når sikkerhedsniveauet **Brugerdefineret** vælges.

4. Beskyttelse af fortrolige oplysninger

Med Antityveri kan du sikre dig, at enheden eller dataene på den ikke misbruges i tilfælde af tyveri.


-  *Da hukommelseskort nemt kan fjernes, bør du gemme fortrolige oplysninger i enhedens hukommelse, da du kan låse den og slette den vha. Antityveri.*

Brug af enhedslås

Antityveri kan låse enheden automatisk, hvis enhedens SIM-kort udskiftes. Den låste enhed kan nu låses op ved hjælp af låsekoden.

Sådan konfigureres enhedslåsen:

1. Rul ned til **Indstillinger**, og tryk på valgtasten.
2. Vælg **Antityveri** fra listen med indstillingsvalg.
3. Indtast en **Låsekode**. Låsekoden skal indeholde mindst 5 tegn. Opbevar den på et sikkert sted.

-  *Din låsekode beskytter indstillingerne for Antityveri. Du skal indtaste din aktuelle låsekode, før du kan ændre indstillingerne for Antityveri.*

4. Hvis du vil låse enheden, når SIM-kortet udskiftes, skal du vælge **Ja** på **Lås, når SIM-kortet ændres**.

Brug af ekstern antityveri

Med ekstern antityveri kan du sende en sms med låsekoden til din enhed for at låse den, eller du kan sende slettekoden for at slette alle oplysningerne på den.

Sådan konfigureres fjernlåsen:

1. Rul ned til **Indstillinger**, og tryk på valgtasten.
2. Vælg **Antityveri** fra listen med indstillingsvalg.
3. Hvis du vil kunne fjernlåse enheden, skal du følge denne fremgangsmåde:
 - a. Indtast en **Låsekode**, hvis du ikke har oprettet den endnu.
 - b. Slå **Fjernlås** til.

Den låste enhed kan nu låses op ved hjælp af låsekoden.

4. Hvis du vil kunne fjernslette enheden, skal du følge denne fremgangsmåde:
 - a. Indtast en **Slettekode**. Slettekoden skal indeholde mindst 8 tegn. Opbevar den på et sikkert sted.
 - b. Slå **Fjernsletning** til.

Når enheden slettes, fjernes alle de data, som er på den.

Sådan låser eller sletter du enheden ved hjælp af fjernbetjening:

- Send følgende sms til enheden, hvis du vil låse den:
#LOCK#<låsekode> (eksempel: #LOCK#abcd1234)
- Send følgende sms til enheden, hvis du vil slette den:
#WIPE#<slettekode> (eksempel: #WIPE#abcd1234)

5. Opdatering af produktet

Automatiske opdateringer

F-Secure Mobile Security inkluderer en automatisk opdateringstjeneste. Det betyder, at virusdefinitionsdatabase i programmet jævnligt opdateres. Kun en opdateret virusdefinitionsdatabase beskytter din enhed mod de nyeste virus. Automatisk opdatering tages i brug, når du har aktiveret produktet.

Programmet skal bruge en aktiv internetforbindelse for at kunne foretage opdateringerne. Når en internetforbindelse er tilgængelig, kontrollerer programmet, hvornår virusdefinitionsdatabase sidst blev opdateret og henter evt. nye opdateringer.

Manuelle opdateringer

Sådan opdateres programmet manuelt:

1. Rul ned til **Virusbeskyttelse**, og tryk på valgtasten.
2. Vælg **Opdater nu**.
3. Vælg internetadgangspunktet for at oprette forbindelse til opdateringsserveren. Programmet henter den nyeste virusdefinitionsdatabase og tager den i brug med det samme.
4. Når opdateringen er færdig, skal du trykke på **Ja** for at scanne enheden for virus, hvis du bliver bedt om det. Se afsnittet *Scanning efter virus* ovenfor.

Versionsopdateringer

Når en ny version af F-Secure Mobile Security er tilgængelig, vises en meddelelse, som beder dig om at hente den. Programmet genstarter automatisk, når opdateringen er gennemført.

Teknisk support

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du hente *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (fås på engelsk) på <http://mobile.f-secure.com/>

Hvis du har spørgsmål vedrørende programmet, som ikke er omtalt i vejledningerne eller i onlinetjenesterne, kan du kontakte den nærmeste F-Secure-distributør eller F-Secure Corporation direkte.

ANSVARSRASKRIVELSE

"F-Secure" og trekantssymbolet er registrerede varemærker tilhørende F-Secure Corporation, og F-Secure-produktnavne og -symboler/logoer er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende F-Secure Corporation. Alle produktnavne, der henvises til i dette dokument, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. F-Secure Corporation har ingen økonomiske interesser i andres mærker eller navne. Selvom F-Secure Corporation gør en stor indsats for at sikre nøjagtigheden af alle oplysninger, kan virksomheden ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejlagtige eller manglende oplysninger i dette dokument. F-Secure Corporation forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne i dette dokument uden forudgående varsel.

Alle virksomheder, navne og data, der benyttes i eksemplerne, er fiktive, medmindre andet er angivet. Ingen dele af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, uanset formålet, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra F-Secure Corporation.

Dette produkt kan være omfattet af en eller flere F-Secure-patenter, herunder følgende:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

