

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Telepítés és aktiválás

Előző verzió Nincs szükség az F-Secure Mobile Security előző verziójának eltávolítására. Az új verzió telepítése előtt ellenőrizze az F-Secure Mobile Security beállításait.

Telepítés **Telepítés:**

- Töltse le a telepítőfájlt a számítógépre, majd helyezze át az eszközre,
- töltse le a telepítőfájlt a számítógépre, majd telepítse a terméket a Nokia PC Suite szoftvercsomag használatával, vagy
- töltse le a telepítőfájlt közvetlenül a kívánt eszközre. A telepítés automatikusan elindul.

A telepítés után indítsa újra a készüléket, ha a szoftver felszólítja erre. A telepítés befejezése után a terméket aktiválni kell. Aktiválás nélkül a termék nem védi az eszközt.

Aktiválás **Az aktiválás elindítása:**

1. Nyissa meg az alkalmazást. Megjelenik az üdvözlő képernyő.
2. Kattintson a **Folytatás** gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt aktiválástípust:
 - A kipróbálási időszak megkezdéséhez válassza az **Ingyenes próbaverzió** aktiválástípust, amennyiben az elérhető, majd nyomja meg a **Folytatás** gombot, vagy
 - a teljes, licencelt verzió elindításához válassza az **Előfizetői szám** aktiválástípust, majd nyomja meg a **Folytatás** gombot. Adja meg előfizetői számát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Nyomja meg az **Igen** gombot, válassza ki az az internet-hozzáférési pontot, amelyen keresztül csatlakozni kíván a frissítési szolgáltatáshoz, majd kezdje el a frissítések letöltését.

Az alkalmazás csatlakozik a frissítési szolgáltatáshoz, és elküldi az előfizetői számot. Az első frissítés során az alkalmazás letölti a legújabb vírusdefiníciós adatbázist.
5. A letöltés befejeztével egy üzenet jelzi, hogy a letöltés sikeres volt, és az alkalmazást sikerült aktiválni. Az aktiválás befejezése után nyomja meg az **OK** gombot.
6. Az aktiválás elvégzése után végezzen vírusvizsgálatot az eszközön, hogy az biztosan vírusmentes legyen. További információt az alábbi, **Vírusvizsgálat** című szakaszban talál.



Minden esetben végezzen vizsgálatot az eszközön, amikor az alkalmazás felszólítja erre.

2. Vírusvizsgálat

Az F-Secure Mobile Security a háttérben működik, és automatikusan vizsgálja a fájlokat.

1. Ha a program vírusot talál a valós idejű keresés során, egy üzenetet jelenít meg. A fertőzött fájl(ok) megtekintéséhez nyomja meg az **Igen** gombot, a párbeszédpanel bezárásához pedig nyomja meg a **Nem** gombot.
2. A Fertőzések nézetben megtekintheti az eszközön található fertőzött fájlokat, illetve azok állapotát (karanténba helyezve vagy elengedve).

További információk megjelenítése a fertőzött fájlal kapcsolatban:

1. Görgessen a fertőzött fájlra, majd nyomja le a kiválasztó billentyűt.
2. Válassza a **Megtekintés** lehetőséget.
3. A Fertőzés részletei nézetben megjelenik a fertőzött fájl elérési útja és neve, valamint a fájl megfertőző vírus neve is.

A fertőzött fájlok feldolgozása

A fertőzött fájlok feldolgozása:

1. A Fertőzések nézetben görgessen a feldolgozni kívánt fertőzött fájlra.
2. Nyomja meg a kiválasztó gombot.
3. Az alábbi műveletek közül választhat:
 - **Törlés** – A fertőzött fájl törlése. Ez az ajánlott lehetőség. A fájlt a program teljes mértékben eltávolítja az eszközről.
 - **Karantén** – A fertőzött fájl karanténba helyezése, ha ez még nem történt meg. A karanténba helyezett fájl zárolt, és nem károsíthatja az eszközt az F-Secure Mobile Security működése alatt.
 - **Elengedés** – A karanténba helyezett fájl elengedése. Ha elenged egy fájlt, akkor a későbbiekben az nem lesz zárolva. Csak saját felelősségére nyissa meg a fájlt.

3. A jogosulatlan hálózati forgalom letiltása

Az F-Secure Mobile Security tűzfala csendben, a háttérben dolgozik. Folyamatosan figyeli a bejövő és a kimenő internetes és hálózati forgalmat, és megóvja az eszközt a behatolási kísérletektől. Az előre definiált tűzfalszintek segítségével azonnal módosíthatja a védelem szintjét.

A biztonsági szint kiválasztása

A biztonsági szint kiválasztása:

1. Keresse meg a **Beállítások** menüt, majd nyomja le a kiválasztó billentyűt.
2. A beállítások listájából válassza a **Tűzfal** elemet.
3. Válassza ki a használni kívánt tűzfalszintet:
 - **Minden letiltása** – A teljes hálózati forgalom letiltása.
 - **Magas** – A leggyakrabban használt alkalmazások engedélyezése, és az összes bejövő forgalom letiltása.
 - **Normál** – Minden kimenő kapcsolat engedélyezése, azonban minden bejövő letiltása.
 - **Minden engedélyezése** – A teljes hálózati forgalom engedélyezése.
 - **Egyéni** – A hálózati forgalom szabályozása saját, egyéni szabályok alapján. Az egyéni szabályok módosításához válassza a **Beállítások > Egyéni szabályok szerkesztése** menüpontot, amikor az **Egyéni biztonsági szint** van kiválasztva.

4. Bizalmas információk védelme

A lopásvédelem segítségével még az eszköz ellopása esetén sem használhatják fel az adatokat, illetve magát az eszközt.



Mivel a memóriakártyák könnyen eltávolíthatók, ezért a bizalmas információkat mindig az eszköz belső memóriájában tárolja, mivel ez zárolható és törölhető a lopásvédelem segítségével.

Az eszköz-zárolás használata

A lopásvédelem automatikusan zárolja a készüléket, ha kicserélik a benne található SIM-kártyát. A zárolt eszköz csak a saját zárolási kódjával oldható fel.

Az eszközzárolás beállítása:

1. Keresse meg a **Beállítások** menüt, majd nyomja le a kiválasztó billentyűt.
2. A beállítások listájából válassza a **Lopásvédelem** elemet.
3. Adjon meg egy **Zárolási kódot**. A zárolási kódnak legalább 5 karakter hosszúnak kell lennie. A kódot tárolja biztonságos helyen.



A lopásvédelmi beállításokat a zárolási kód védi. A lopásvédelmi beállítások módosítása előtt mindig meg kell adnia zárolási kódját.

4. Ha zárolni szeretné az eszköz a SIM-kártya lecserélésekor, válassza az **Igen** lehetőséget a **Zárolás, ha megváltozik a SIM-kártya** beállításhoz.

A távoli lopásvédelem használata

A távoli lopásvédelem használatakor egy szöveges SMS-üzenettel zárolhatja vagy törölheti az eszközt. Ha az üzenet a zárolási kódot tartalmazza, akkor zárolhatja az eszközt, a törlési kód elküldésével pedig az összes információt törölheti az eszközről.

A távoli zárolás beállítása:

1. Keresse meg a **Beállítások** menüt, majd nyomja le a kiválasztó billentyűt.
2. A beállítások listájából válassza a **Lopásvédelem** elemet.
3. Ha lehetővé kívánja tenni az eszköz távoli zárolását, kövesse az alábbi utasításokat:
 - a. Írjon be egy **Zárolási kódot**, ha még nem hozta létre.
 - b. Kapcsolja be a **Távoli zárolást**.A zárolt eszköz csak a saját zárolási kódjával oldható fel.

4. Ha lehetővé kívánja tenni az eszköz távoli törlését, kövesse az alábbi utasításokat:
 - a. Adjon meg egy **Törlési kódot**. A törlési kódnak legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie. A kódot tárolja biztonságos helyen.
 - b. Kapcsolja be a **Távoli törlést**.

Az eszköz törlése során a rajta tárolt összes adatot eltávolítja a program.

Az eszköz zárolása vagy tartalmának törlése távolról:

- Az eszköz zárolásához küldje el az eszközre az alábbi üzenetet:
#LOCK#<zárolási kód> (például: #LOCK#abcd1234)
- Az eszköz tartalmának törléséhez küldje el az eszközre az alábbi üzenetet:
#WIPE#<törlési kód> (például: #WIPE#abcd1234)

5. A termék naprakészen tartása

Automatikus frissítések

Az F-Secure Mobile Security része egy automatikus frissítési szolgáltatás, amely gondoskodik az alkalmazás vírusdefiníciós adatbázisainak rendszeres frissítéséről. Csak a naprakészen tartott vírusdefiníciós adatbázissal biztosított a legújabb vírusok elleni védelem. A termék az aktiválás után használja az automatikus frissítéseket.

A frissítések letöltéséhez az alkalmazásnak aktív internetkapcsolatra van szüksége. Amikor kapcsolódik az internethez, az alkalmazás ellenőrzi, hogy mikor frissítette legutóbb a vírusdefiníciós adatbázist, és szükség esetén letölti a megfelelő frissítéseket.

Kézi frissítések

Az alkalmazás kézi frissítése:

1. Keresse meg a **Vírusvédelem** menüt, majd nyomja le a kiválasztó billentyűt.
2. Válassza a **Frissítés most** parancsot.
3. Válassza ki, hogy melyik internet-hozzáférési ponton keresztül kíván csatlakozni a frissítési kiszolgálóhoz. Az alkalmazás letölti a legfrissebb vírusdefiníciós adatbázist, és azonnal használni kezdi azt.
4. A letöltés befejezése után nyomja meg az **Igen** gombot az eszköz ellenőrzéséhez, ha az alkalmazás felszólítja erre. További információt a fenti, **Vírusvizsgálat** című szakaszban talál.

Verzió-frissítések

Amikor megjelenik az F-Secure Mobile Security egy új verziója, az alkalmazás egy üzenetben megkérdezi, hogy letöltse-e az újabb verziót. Az alkalmazás automatikusan újraindul a frissítés befejezése után.

Technikai ügyfélszolgálat

További információért tölts le az (angol nyelven elérhető) *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* kézikönyvet a <http://mobile.f-secure.com/> webhelyről.

Amennyiben olyan kérdései merülnének fel, amelyekre nem található válasz az útmutatókban vagy az online szolgáltatások között, lépjen kapcsolatba helyi F-Secure viszonteladójával, vagy közvetlenül az F-Secure Corporation vállalattal.

JOGI NYILATKOZAT

Az „F-Secure” név és a háromszögszimbólum az F-Secure Corporation bejegyzett védjegye. Az F-Secure terméknevek és szimbólumok, valamint emblémák az F-Secure Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az említett terméknevek tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az F-Secure Corporation tulajdonjogilag nem érdekelt mások neveivel és termékneveivel kapcsolatban. Noha az F-Secure Corporation minden tőle telhetőt megtesz az itt szereplő információ pontosságáért, az ennek ellenére itt mégis fellelhető hiányosságokért és hibákért nem vállal felelősséget. Az F-Secure Corporation a jelen dokumentumban említett jellemzők módosításának jogát fenntartja.

Az itt szereplő példákban használt cégek, nevek és adatok kitalált információk, hacsak azt külön nem jelöltük. Az F-Secure Corporation kifejezett írásos engedélye nélkül a jelen dokumentum egyetlen része sem sokszorosítható vagy másolható semmilyen módon és formában, sem elektronikus, sem mechanikus úton, semmilyen célra.

E termék az F-Secure következő szabadalmai közül egy vagy több hatálya alá eshet:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Minden jog fenntartva

