

F-Secure Mobile Security™ for S60

1. Installera och aktivera

Föregående version Du behöver inte avinstallera den föregående versionen av F-Secure Mobile Security. Kontrollera inställningarna för F-Secure Mobile Security efter att du har installerat den nya versionen.

Installation **Så här installerar du:**

- hämta installationsfilen till din dator och flytta den till enheten,
- hämta installationsfilen till din dator och installera produkten via Nokia PC Suite eller
- hämta installationen direkt till din enhet. Installationen startar automatiskt.

Starta om enheten efter installationen om du blir uppmanad att göra det. När installationen är färdig måste du aktivera produkten. För att din enhet ska skyddas måste du aktivera produkten.

Aktivering **Så här startar du aktiveringen:**

1. Öppna programmet. Välkomstskärmen visas.
2. Tryck på **Fortsätt**.
3. Välj aktiveringstyp:
 - Du startar utvärderingsperioden genom att välja **Kostnadsfri utvärdering** som aktiveringstyp om den finns tillgänglig och trycka på **Fortsätt**, eller
 - Om du vill få den fullständiga licensversionen väljer du **Prenumerationsnummer** som aktiveringstyp och trycker på **Fortsätt**. Ange ditt prenumerationsnummer och tryck på **OK**.
4. Tryck på **Ja**, välj Internetanslutningspunkt för anslutning till uppdateringstjänsten och börja hämta uppdateringarna.
Programmet ansluter till uppdateringstjänsten och skickar ditt prenumerationsnummer: Under den första uppdateringen hämtar programmet den senaste databasen för virusdefinitioner.
5. När hämtningen är klar får du ett meddelande som informerar om att registreringen slutfördes och att programmet har aktiverats. Tryck på **OK** för att slutföra aktiveringen.
6. Efter att du har avslutat aktiveringen bör du genomsöka din enhet efter virus för att försäkra dig om att den är ren. Se avsnittet **Söka efter virus** nedan.



Du bör alltid söka igenom din enhet när programmet säger åt dig att göra det.

2. Söka efter virus

F-Secure Mobile Security arbetar i bakgrunden och genomsöker dina filer automatiskt.

1. Om ett virus upptäcks under genomsökningen utan fördröjning visas ett meddelande. Välj **Ja** om du vill se angripna filer eller **Nej** om du vill stänga dialogrutan.
2. Vyn Angrepp innehåller en lista med angripna filer på enheten och filernas tillstånd (antingen i karantän eller frisläppta).

Så här visar du mer information om en angripen fil:

1. Bläddra till den angripna filen och tryck på valknappen.
2. Välj **Visa**.
3. Vyn för angreppsinformation innehåller sökvägen till den angripna filen samt namnet på filen och det virus som har angripit filen.

Åtgärder för angripna filer

Så här hanterar du angripna filer:

1. Bläddra till den angripna fil som ska behandlas i vyn Angrepp.
2. Tryck på valknappen.
3. Välj någon av följande åtgärder:
 - **Ta bort** – ta bort den angripna filen. Det här alternativet rekommenderas. Filen tas bort från enheten helt och hållet.
 - **Karantän** – placera den angripna filen i karantän om den inte redan har placerats i karantän. En fil som placerats i karantän är låst och kan inte skada din enhet när F-Secure Mobile Security är på.
 - **Ta ut** – ta ut filen från karantänen. Om du tar ut en fil från karantänen är den inte längre låst. Du använder den på egen risk.

3. Förhindra otillåten nätverkstrafik

Brandväggen i F-Secure Mobile Security arbetar tyst i bakgrunden. Den övervakar inkommande och utgående Internet- och nätverkstrafik och skyddar dig mot intrångsförsök. Med de förinställda brandväggsnivåerna kan du direkt ändra på skyddsnivån utifrån dina behov.


Välja säkerhetsnivå

Så här väljer du säkerhetsnivå:

1. Bläddra till **Inställningar** tryck på valknappen.
2. Välj **Brandvägg** i listan för val av inställningar.
3. Välj önskad brandväggsnivå:
 - **Blockera alla** – stoppar all nätverkstrafik.
 - **Hög** – tillåter de vanligaste programmen och blockerar all inkommande trafik.
 - **Normal** – tillåter alla utgående anslutningar och blockerar all inkommande trafik.
 - **Tillåt alla** – tillåter all nätverkstrafik.
 - **Anpassad** – tillåter nätverkstrafik baserat på dina anpassade regler. Om du vill redigera den anpassade regeln väljer du **Alternativ > Redigera anpassade regler** när säkerhetsnivån **Anpassad** har valts.

4. Skydda konfidentiell information

Med stöldskyddet kan du vara säker på att din enhet eller de data som har lagrats på den inte kan missbrukas om din enhet blir stulen.


-  *Eftersom minneskort enkelt kan tas bort från datorn är det mycket bättre att spara konfidentiell information i enhetens minne som du kan låsa och radera med Stöldskydd.*

Använda enhetslåset

Stöldskyddet kan automatiskt låsa din enhet när SIM-kortet i enheten byts ut. Den låsta enheten kan endast låsas upp med din låskod.

Så här konfigurerar du enhetslåset:

1. Bläddra till **Inställningar** tryck på valknappen.
2. Välj **Stöldskydd** i listan för val av inställningar.
3. Ange en **Låskod**. Låskoden måste innehålla minst 5 tecken. Förvara den på en säker plats.

-  *Din låskod skyddar inställningarna för stöldskyddet. Du måste ange din aktuella låskod innan du kan ändra på några inställningar för stöldskyddet.*

4. Om du vill låsa din enhet när ett SIM-kort byts ut väljer du **Ja** för **Lås vid byte av SIM**.

Använda fjärrstöldskyddet

Med fjärrstöldskyddet kan du skicka ett SMS-textmeddelande med din låskod till enheten för att låsa den eller radera all information på den.

Så här konfigurerar du fjärrlåset:

1. Bläddra till **Inställningar** tryck på valknappen.
2. Välj **Stöldskydd** i listan för val av inställningar.
3. Om du vill kunna fjärrlåsa enheten följer du instruktionerna nedan:
 - a. Ange en **Låskod** om du inte har skapat denna ännu.
 - b. Aktivera **Fjärrlås**.Den låsta enheten kan endast låsas upp med din låskod.
4. Om du vill kunna fjärrradera enheten följer du instruktionerna nedan:
 - a. Ange en **Raderingskod**. Raderingskoden måste innehålla minst 8 tecken. Förvara den på en säker plats.
 - b. Aktivera **Fjärrradering**.När enheten raderas tas alla data som är lagrade på den bort.

Så här låser eller raderar du din enhet via fjärranslutning:

- Om du vill låsa enheten skickar du följande SMS-meddelande till din enhet:
#LOCK#<låskod> (Till exempel: #LOCK#abcd1234)
- Om du vill radera enheten skickar du följande SMS-meddelande till din enhet:
#WIPE#<raderingskod> (Till exempel: #WIPE#abcd1234)

5. Hålla produkten uppdaterad

Automatiska uppdateringar

I F-Secure Mobile Security ingår en automatisk uppdateringstjänst, vilket innebär att databasen för virusdefinitioner i programmet uppdateras regelbundet. Endast en uppdaterad databas för virusdefinitioner skyddar din enhet mot de senaste virusen. De automatiska uppdateringarna används efter att du har aktiverat produkten.

Programmet kräver en Internetanslutning för uppdateringarna. Så fort det finns en anslutning till Internet kontrollerar programmet när databasen för virusdefinitioner uppdaterades senast och hämtar vid behov nya uppdateringar.

Manuella uppdateringar

Så här uppdaterar du programmet manuellt:

1. Bläddra till **Virussydd** och tryck på valknappen.
2. Välj **Uppdatera nu**.
3. Välj Internetanslutningspunkten för att ansluta till uppdateringsservern. Programmet hämtar den senaste databasen för virusdefinitioner och börjar använda den direkt.
4. När uppdateringen är färdig trycker du på **Ja** för att genomsöka din enhet efter virus om du uppmanas att göra det. Se avsnittet **Söka efter virus** ovan.

Versions-uppdateringar

Så fort en ny version av F-Secure Mobile Security finns tillgänglig får du ett meddelande där du uppmanas att hämta den. Programmet startar om automatiskt när uppdateringen är avslutad.

Teknisk support

Om du vill ha mer information hämtar du *F-Secure Mobile Security for S60 User's Guide* (på engelska) på <http://mobile.f-secure.com/>

Om du har frågor om programmet som du inte får svar på i guiderna eller onlinetjänsten kan du kontakta din lokala F-Secure-leverantör eller vända dig direkt till F-Secure Corporation.

FRISKRIVNING

"F-Secure" och triangelsymbolen är registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. F-Secures produktnamn och symboler/logotyper är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör F-Secure Corporation. Alla produktnamn som omnämns här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. F-Secure Corporation avsäger sig ägarintresse för märken och namn som tillhör andra. Även om F-Secure Corporation anstränger sig till det yttersta för att försäkra sig om att denna information är korrekt kan F-Secure Corporation inte hållas ansvarigt för eventuella fel eller utelämnanden av fakta här. F-Secure Corporation förbehåller sig rätten att ändra specifikationer som anförs i detta dokument utan förvarning.

Företag, namn och data som används i exempel i dokumentet är påhittade om inget annat anges. Ingen del av det här dokumentet får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, i något syfte, utan en uttrycklig, skriftlig tillåtelse från F-Secure Corporation.

Den här produkten omfattas eventuellt av ett eller flera F-Secure-patent, inklusive följande:

GB2353372, GB2366691, GB2366692, GB2366693, GB2367933, GB2368233, GB2374260

Copyright © 2009 F-Secure Corporation. Med ensamrätt.

